DATE | NOM DU PROGRAMME EDITEUR | PAGE /

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

LIGNE ECRAN | Numéro de ligne programme

NUMEROS DES COLONNES ECRAN

1 5 10 15 20 25 30 35 40

20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

Usage

= [Nom origine] > [Nom terminal] * [debut] - [fin]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.

DATE	NOM DU PROGRAMME EDITEUR	PAGE 1 /

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

LIGNE ECRAN	Numéro de ligne programme	α	NUMEROS DES COLONNES ECRAN
1			END: REM --- EDITEUR 2
2	63000		DIM GE(255)
3			DIM S(240), O(240), M(240)
4			DIM G(99), D(99), V$(99), L$(99)
5			DEF FN MO(W) = PEEK(W) + PEEK(W+1) * DD : D8 = 256
6			HOME: W = 234 : O = 0 : I = 1
7			F = 1 : G = 255 : GOSUB 63991
8			F = 65 : G = 90
9			48 57
10			36 37
11			40 40
12			34 34
13			128 : G = W : GOSUB 63991
14			GE(131) = 8 : GE(178) = 8
15			AI = FNMO(103)
16			AD = FNMO(AI)
17			AF = FNMO(175)
18			ND = FNMO(AD+2)
19			NF = 62995
20			
21			
22			
23			
24			

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.

DATE	NOM DU PROGRAMME EDITEUR	PAGE 2/

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

LIGNE ECRAN	Numéro de ligne programme	α	NUMEROS DES COLONNES ECRAN
1			REM---DIRECTIVES
2	63105		AC=AI
3			NT=ND
4			A=AC+4
5	63110		GOSUB6376Ø
6			IFLT=ØANDWTHENSTOP
7			
8			IFW-19ØANDW-2Ø8GOTO6320Ø:REM=?
9			GOSUB6386Ø:
10			IFLT=ØGOTO6311Ø
11			FORE=1TOLT
12		→	O(E)=S(E)
13			NEXT
14			K=I
15			LO=LT
16			GOTO6311Ø
17			
18	63200		IFW-132ANDW-2Ø7GOTO6325Ø:AEM>?
19			LL=I:
20			GOSUB6386Ø:
21			IFLT=ØGOTO6311Ø
22			IFLT>LOTHENSTOP
23			F=I
24			K=2
			FORE=1TOLT
		→	M(F)=S(E)
			F=F+I
			NEXT
	63220		IFF<=LOTHENM(F)=32:
			F=F+I:
			GOTO63220Ø
			GOTO6311Ø

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.

DATE	NOM DU PROGRAMME EDITEUR	PAGE 3 /

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

LIGNE ECRAN	Numéro de ligne programme	α →	NUMEROS DES COLONNES ECRAN
1			
2	63250		IFW-180ANDW-202GOTO63300:REM*?
3			NT=ND
4			GOSUB63810
5			IFLT=0GOTO63110
6			IFW<I GOTO63110
7			IFW>NFGOTO63110
8			NT=W:
9			GOTO63110
10			
11	63300		IFW-193ANDW-201GOTO63350:REM-?
12			NQ=NF
13			GOSUB63810
14			IFLT=0GOTO63110
15			IFW<I GOTO63110
16			IFW>NFGOTO63110
17			NQ=W
18			GOTO63110
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.

DATE | NOM DU PROGRAMME EDITEUR Q | PAGE 4 /

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

LIGNE ECRAN	Numéro de ligne programme	α	NUMEROS DES COLONNES ECRAN
1			REM---CORPS
2	63355		IFNQ=0ANDNT=NDTHENNQ=NF
3			IFNQ=0 THENNQ=NT
4			IFK>0THENW$="":
5			FORE=ITOLO
6			W$=W$+CHR$(O(E))
7			NEXT
8			PRINTW$;
9			KL=K+LL
10			GOSUB63510
11			IFK=0THENK=I:
12			PRINT CHR$(7):
13			GETW$:
14			GOSUB63460
15			END
16			
17	63400		REM---CHAINE TROP LONGUE
18	63410		POKE216,0
19			IFPEEK(222)=176GOTO63660
20	63415		STOP
21			
22			
23			
24			

9/1979

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.

DATE	NOM DU PROGRAMME EDITEUR	PAGE 5 /

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

NUMEROS DES COLONNES ECRAN

LIGNE ECRAN	Numéro de ligne programme	
1		REM---EXTRACTION
2	63460	V=0
3		U=R
4	63465	IFG(U)THENV=U:
5		U=G(U):
6		GOTO63465
7		PRINTV$(U);" ";:
8		IFRLTHENFORE=ITOLEN(L$(U))STEP36:
9		HTAB5:
10		PRINTMID$(L$(U),E,35):
11		NEXT
12		IFPEEK(-16384)>127THENPOKE-16368,0:
13		GETW$
14		IFU=RTHENG(V)=D(U):
15		GOTO63460
16		R=D(R)
17		IFRGOTO63460
18		END
19		
20		
21		
22		
23		
24		

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.

DATE	NOM DU PROGRAMME EDITEUR	PAGE 6 /

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

LIGNE ECRAN	Numéro de ligne programme		α	NUMEROS DES COLONNES ECRAN — 1 5 10 15 20 25 30 35 40
1				REM---EXPLORATION
2	63510			AC=AI:
3				P=INT((LO+2)/6)
4	63515		→	AC=FNMO(AC):
5				NC=FNMO(AC+2):
6				IFNC<NTGOTO63515
7				IFNC>NQTHENRETURN
8				A=AC+3
9				WF=0
10	63530		→	A=A+I :
11	63535			W=PEEK(A):
12				G=GE(W):
13				IFG=6THENB=I-B:
14				GOTO65530
15				IFG=1GOTO63530
16				IFG=8GOTO63515
17				IFG=0GOTOG63515
18				IFG-2GOTO63530
19				F=A:
20				GOSUBG38G5:
21				IFK=0THENGOSUBG3610
22				GOTOG63535
23				IFLO-LTGOTOG63535
24				FORE=ITOLO:
				IFS(E)-0(E)GOTO63535
				NEXT:
				GOSUBG37 10
				GOTO63515

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.

DATE | NOM DU PROGRAMME EDITEUR | PAGE 7 /

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

NUMEROS DES COLONNES ECRAN

LIGNE ECRAN	Numéro de ligne programme	α	
1			REM---INSERTION
2	63610		W$="" :
3			FORE=1TOLT:
4			W$=W$+CHR$(S(E)) :
5			NEXT
6	63615		W=0:
7			V$(0)="0"
8	63620		IFW$<V$(W)GOTO63635
9			IFW$>V$(W)GOTO63645
10			S=0:
11			X=W:
12			GOTO63655
13	63635		S=I:
14			IFG(W)THENW=G(W):
15			GOTO63620
16			GOTO63650
17	63645		S=-I:
18			IFD(W)THENW=D(W)
19			GOTO63620
20	63650		X=N+I:
21			V$(X)=W$:
22			N=X
23	63655		IF(VAL(RIGHT$(L$(X),6))-NC)AND
24			LEN(L$(X))<250THEN
			L$(X)=L$(X)+RIGHT$(" "+STR$(NC)+" ",6)
	36660		IFS>0THENG(W)=N
	36665		IFS<0THEND(W)=N
	36670		RETURN

9/1979

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.

DATE	NOM DU PROGRAMME EDITEUR	PAGE 8 /

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

LIGNE ECRAN	Numéro de ligne programme		NUMEROS DES COLONNES ECRAN	
	1 5	α →	1 5 10 15 20 25 30 35 40	20 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
1			REM---TROUVE	
2	63710		IFK=2THENFORE=1TOLO	
3			POKEF,M(E):	
4			F=F+I:	
5			NEXT:	
6			GOSUB63960	liste
7			IFKL=ITHENHTAB(4+G*P):	
8			PRINT" ";NC;:	
9			P=P+I:	
10			IFP=6THENP=0:	
11			PRINT	
12			IFKL<2THENRETURN	
13			IFLFTHENRETURN	
14			GOSUB63960:	liste
15			RETURN	
16				
17			REM---MOT RESERVE	
18	63760		W=PEEK(A):	
19			LT=0:	
20			IFW<128THENRETURN	
21			A=A+I:	
22			LT=I:	
23			RETURN	
24				

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.

DATE	NOM DU PROGRAMME EDITEUR	PAGE 9 /

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

LIGNE ECRAN	Numéro de ligne programme	α	
1			REM---NOMBRE
2	63810		W=0: :
3			LT=0
4	63815	→	Q=PEEK(A):
5			G=GE(Q)
6			IFG=3THENA=A+I:
7			LT=LT+I:
8			W=W*10-48+Q:
9			GOTO63815
10			IFLTTHENRETURN
11			W=Q:
12			RETURN
13			
14			REM---VARIABLE
15	63860		LT=0
16			W=PEEK(A):
17			IFGE(W)-2THENRETURN
18	63865		LT=0:
19			NO=2:
20			G=2
21	63870	→	LT=LT+I:
22			S(LT)=W:
23			IFNO<GTHENNO=G
24	63875	→	A=A+I:
			W=PEEK(A):
			G=GE(W):
			IFW=32GOTO63875
			IFG>IANDG<4ANDNO<4GOTO63870
			IFG=4ANDNO<4GOTO63870
			IFG=5ANDNO<5GOTO63870
			RETURN

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.

DATE | NOM DU PROGRAMME EDITEUR | PAGE 10 /

FEUILLE DE PROGRAMMATION BASIC/APPLE II / ITT 2020

LIGNE ECRAN	Numéro de ligne programme	α	NUMEROS DES COLONNES ECRAN (1 5 10 15 20 25 30 35 40)
1			REM --- TABLE DE GENRE
2	63910		H=H+1 :
3			FORE=FTOG :
4			GE(E) =H:
5			NEXT :
6			RETURN
7			
8			REM --- LISTE
9	63960		IFAL GOTO 63975
10			AL=AF
11	63970	→	AL=AL-I :
12		└	IFPEEK(AL)-188GOTO63970
13			W$=RIGHT$("0000"+STR$(NC),5) :
14	63975		FORG=ITO5 :
15		→	POKEAL+G, 48+VAL(MID$(W$,G,I))
16		└	NEXT :
17			LIST 1234,5 :
18			LF=LF+I :
19			POKEAL+I, 49
20			POKE37, PEEK(37)-I :
21			RETURN
22			
23			
24	63999		END

Reproduction interdite © KA et Editions du P.S.I.